

50rpm(3V)/83rpm(5V) Rob514\_HC02\_120\_13SP

# ギヤードモータ/車輪/取り付け金具 一式のセット

(ギヤ比 1:120 両軸)

## ギヤードモータ・車輪セット

☆ ギヤ比1:120のギヤードモータ(両軸)と車輪、  
取り付け用の金具およびねじ類一式のセットです。

### ◎ 主な特性

電源電圧	3V~5V
ギヤ比	1:120
無負荷回転数(3V)	50rpm
無負荷回転数(5V)	83rpm
トルク	1.0kg.cm

※無負荷回転数、  
トルクはおおよその  
値です。  
(若干の個体差が  
あります)

### セット内容

	品名	数量
1	ギヤードモータ HC-2-120	1
2	タイヤつき車輪	1
3	なべねじ M3×8mm	2
4	皿ねじ M3×28mm	2
5	M3ナット	4
6	取り付け金具	1

### 組み立て例



オーディオ・マイコン・メカトロ・電子パーツ

# デジタル

年中無休・営業時間:AM10:00~PM8:00

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-6-7

[TEL]06-6844-4555 / [FAX]06-6844-1744

[HP] <http://digit.kyohritsu.com>

[Blog] <https://blog.digit-parts.com> [Twitter] @0686444555

電子工作向けの学習、実験、開発向けであり  
資料等は参考用です。目安程度のもので差異や誤りがある場合があります  
商品の性能等を保証するものではありません。  
各種設定、使用については自己責任でお願いいたします。  
いかなる事故、損失においても製造者、流通者、販売者は  
一切の責任を負いかねます。返品、交換、保証等の対応はしていません。